

Призначення

Пржектор світлодіодний NORD-S з датчиком руху TM Violux призначений для зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Пржектор працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц., та придатний для використання в робочому діапазоні напруги.

Комплектація:

- Пржектор;
- Упаковка;
- Інструкція;

Технічні характеристики:

Робочий діапазон напруги: 170-240 В

Частота: 50 Гц


Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Робочий діапазон температури навколишнього середовища: -35°C до +45°C

Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин

Кут спрацювання датчика менше < 120°

Ступінь захисту датчика руху - IP44



Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Робочий діапазон напруги, В	Кольорова температура світіння	A	B	L
NORD-S	400052	10	850	170-240	6000K	100	100	32
NORD-S	400062	20	1700	170-240	6000K	130	115	32
NORD-S	400072	30	2550	170-240	6000K	170	150	35

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення пржектора повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем пржектора.

Етапи монтажу пржектора:


- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Згідно отворів кронштейна намітьте місце для свердління на поверхні, де монтується пржектор.
- Просвердліть отвори, вставте дюбелі та прикріпіть кріпильний кронштейн пржектора.
- Підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки.
- Зафіксуйте пржектор у необхідному положенні.
- Відрегулюйте необхідні вам параметри спрацювання датчика руху:

«SENS» - встановлюється рівень чутливості датчика руху: мінімальна відстань виявлення від 3метрів у положенні «-», або максимальна відстань до 10метрів у положенні «+» (за умов температури навколишнього середовища не вище < 24°C)

«TIME» - дає змогу встановити необхідний період роботи пржектора після того, як рухомий об'єкт залишає зону виявлення на період від 10секунд до 7хвилин.

«LUX» - дає змогу встановити необхідний рівень чутливості датчику освітленості в залежності від кількості світла навколишнього середовища, це від < 3 до 2000lux (люкс)

- Увімкніть подачу електроенергії.



Вимоги безпеки

- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати прожектор необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи прожектор нагрівається. Демонтаж прожектора потрібно виконувати охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати прожектор в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати прожектор безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати прожектор не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Прожектор повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Прожектора повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання прожектора повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін прожектора **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу прожектора чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка або упаковка не відповідає партії прожектора.

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції на кожен виріб окремо.

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____
Покупець _____

Підпис

МП.

Дата виготовлення вказана на прожекторі.