

Світлодіодна лампа TORNADO TM Violux

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодна лампа TORNADO TM Violux призначена для використання в відкритих світильниках для внутрішнього освітлення складських, виробничих та інших приміщень. Лампа TORNADO не призначена для використання в щільно закритих світильниках, так як це значно скорочує її термін служби за рахунок перегріву.

Лампа працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц, та придатна для використання в робочому діапазоні напруги.

Комплектація:

Лампа;
Упаковка;
Інструкція;

Технічні характеристики:

Робочий діапазон напруги: 140-265 В


Частота: 50 Гц

Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Діапазон робочої температури: від -30°C до +45°C

Ресурс роботи світлодіодів: 25 000 годин

Матеріал радіатора – алюміній, матеріал розсіювача - полікарбонат



Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Кольорова температура світіння	Цоколь	H	D1
TORNADO	910052	20	1600	6500K	E27	164	80
TORNADO	910062	30	2400	6500K	E27	185	100
TORNADO	910072	40	3200	6500K	E27	200	115

Правила експлуатації

- Напруга і частота мережі мають відповідати технічним характеристикам, що вказані на упаковці. Короткочасні стрибки напруги, вище верхньої межі робочого діапазону напруги, можуть вивести лампу з ладу.
- Перед початком експлуатації лампи необхідно довести її до температури приміщення, в якому вона буде використовуватись.
- Щоб уникнути перегріву та передчасного зношення лампи, використовувати її в закритих та не вентильованих світильниках не рекомендовано.
- Попадання вологи та атмосферних опадів на лампу не допускається.
- Забороняється експлуатація лампи з несправними вимикачами та патронами, які не забезпечують надійного контакту.
- Забороняється користуватися лампою в умовах підвищеної вібрації.
- Конструктивні особливості лампи не дозволяють експлуатувати її в світильниках, що змінюють силу світла

Вимоги безпеки

- Під час роботи лампа нагрівається. Демонтаж лампи потрібно виконувати після її охолодження, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вимкати чи монтувати лампу в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Лампа ремонту не підлягає. Будь ласка, не розбирайте лампу, це призведе до втрати гарантії.
- Не дозволяється використовувати лампу не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Лампи повинні зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Лампи повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання лампи повинні відповідати ГОСТ 23216-78
- Відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі +25°C;

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін лампи **12 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **24 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Лампа підлягає гарантійному обміну при поверненні в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу лампи; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання, несправності патрона чи вимикача; відбулась зміна кольору корпусу лампи на жовтий, чи жовто-коричневий, що вказує про її перегрів та руйнування електронних компонентів; якщо не заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії лампи.
-

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції на кожен виріб окремо.

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.

Дата виготовлення вказана на лампі.